

Servodrive zijde
6 Polig Female
ACS3-CNENC200 (Oud: XM-6P)

Kabel CF211.02.03.02
3 x 2 x 0.25mm²
Lengte *** Mtr

Type label aan
servomotor zijde

Servomotor zijde voorzien van rechte of haakse connector
Rechte connector: ACS3-CNEN2700
Haakse connector: ACS3-CNEN2C00


Pin no	Signaal	Kabelnummer / kleur		Pin no	Kleur	Signaal
5	T+	Roze		1	Roze	Serieel Comm. (T +)
6	T-	Grijs		2	Grijs	Serieel Comm. (T -)
	BAT +	Geel		6	Geel	BAT +
	BAT -	Groen		5	Groen	BAT -
1	+5Vdc	Wit		4	Wit	+5Vdc
2	0V GND	Bruin		9	Bruin	0V GND
				10		Scherm aan pin gesoldeerd

Aders op ± 15/20mm afgeknipt en voorzien van krimpkous in connector
Zie detail tekening boven

Scherm Gemonteerd onder trekcontlasting met stukje koperband

Zie overzicht hieronder, gekeken op de achterkant van de stekker (Soldeer kant)

Artikellijst:	**Mtr	CF211.02.03.02
	1 x	ACS3-CNENC200 (Oud: XM-6P)
	1 x	ACS3-CNEN2C00 (Haakse connector)
Alternatief	1 x	ACS3-CNEN2700 (Rechte connector)



1	16-6-2022	SVE		REVISION	1
0	6-12-2021	SVE			
REV.	DATE	NAME	CHANGES	SCHEME	03
User data 1			User data 2		